

Anschlussbelegung Porsche 944



Modell 88 - 944 , 944 Turbo , 944 S

* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

| Anschlussbelegung am Steuergerät der Alarmanlage (ohne Airbag) | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Anschluss-bezeichnung | Kabel-Farbe | Kabelquer-schnitt | Verbindung zu | Anschluss-bezeichnung | Kabel-Farbe |
| 4 (87a) | grün | 0,5 qmm | DME-Relais G5 | 86 | schwarz/gelb |
| 1 (15) | schwarz/weiß | 0,5 qmm | Warnblinklichtschalter | 15 | schwarz/rot |
| | | | Relais G2 | 86 | - |
| | | | Zündspule | 15 | schwarz |
| | | | Zündendstufe (nur 16 V) | 4 | schwarz |
| | | | Relais G13 | 86 | - |
| | | | Zündschloss | 15 | schwarz |
| 6 (MK) | braun/schwarz* | 0,5 qmm | Alarmschalter Motorhaube | - | braun/schwarz |
| | braun/schwarz* | 0,5 qmm | Alarmkontakt Radio | - | braun/schwarz |
| 8 (61) | blau | 0,5 qmm | Lichtmaschine | D+ (61) | blau |
| 2 (T) | braun/gelb* | 0,5 qmm | Türkontakt rechts | - | braun/gelb |
| 7 (61) | gelb/rot* | 0,5 qmm | Kombiinstrument (Stecker C) | 4 | gelb/rot |
| 2 (30) | rot* | 1,5 qmm | Sicherung Nr.1 | - | - |
| 5 (E/A) | gelb* | 0,5 qmm | Alarmanlagen-Schloß | - | gelb |
| 3 (31) | braun | 0,5 qmm | Masse | Masse | - |
| 1 (HN) | schwarz/rot* | 1,0 qmm | Alarm-Hupe | - | schwarz/rot |
| | schwarz/rot* | 0,5 qmm | Relais Alarmanlage G18 | 85 | schwarz/rot |

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**