


Anschlussbelegung Porsche 944



Modell 90 - 944 Turbo , 944 S2 , 944 Turbo Cabrio

Modell 89 - 944 , 944 Turbo , 944 S

Modell 88 - 944 , 944 Turbo , 944 S

Modell 87 - 944 , 944 Turbo , 944 S

* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

Anschlussbelegung am Blink- Abblendlichtschalter

Anschluss-bezeichnung	Kabel-Farbe	Kabelquer-schnitt	Verbindung zu	Anschluss-bezeichnung	Kabel-Farbe
P1	grau*	1,0 qmm	Zündschloss	P	grau
49a	schwarz/grün	1,5 qmm	Blinkgeber Warnlichtschalter Kombi-Instrument (Stecker B)	49a 49a 6	- schwarz/weiß/grün schwarz/grün
R	grün/schwarz	1,0 qmm	Sicherung Nr.32 Sicherung Nr.33 Warnlichtschalter	- - R	- - grün
L	grün/rot	1,0 qmm	Sicherung Nr.30 Sicherung Nr.31 Warnlichtschalter	- - L	- - schwarz/braun
PR	blau/schwarz	1,0 qmm	Sicherung Nr.41 Lichtschalter	- 58R	- grau/rot
PL	blau/weiß	1,0 qmm	Sicherung Nr.40 Lichtschalter	- 58L	- grau/schwarz
56a	weiß	1,5 qmm	Sicherung Nr.20 Sicherung Nr.21 Brückenadapter	- - 5	- - -
56b	gelb	1,5 qmm	Sicherung Nr.22 Sicherung Nr.23	- -	- -
56	weiß/schwarz*	2,0 qmm	Lichtschalter	56	weiß/schwarz
30	rot/grün	1,5 qmm	Klemme 30	Klemme 30	-

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**