

## Anschlussbelegung Porsche 944



### Modell 88 - 944 , 944 Turbo , 944 S

\* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

### Anschlussbelegung Schalter Heckscheibenheizung

| Anschlussbezeichnung | Kabel-Farbe  | Kabelquerschnitt | Verbindung zu                   | Anschlussbezeichnung | Kabel-Farbe |
|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1                    | rot/schwarz* | 1,0 qmm          | Relais G3 (Heckscheibenheizung) | 86                   | rot/schwarz |
| 3                    | grau/blau*   | 0,5 qmm          | Schalter Nebelschlusslicht      | 3                    | grau/blau   |
|                      | grau/blau*   | 0,5 qmm          | Warnblinklichtschalter          | 58b                  | grau/blau   |
| 4                    | braun*       | 0,5 qmm          | Masse                           | Masse                | -           |
| 6                    | rot/schwarz  | 1,0 qmm          | Schalter Heckwischer            | 6                    | rot/schwarz |

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.  
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen  
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.  
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**