

# Anschlussbelegung Porsche 944



**Modell 91 - 944 S2**

**Modell 90 - 944 Turbo , 944 S2 , 944 Turbo Cabrio**

**Modell 89 - 944 , 944 Turbo , 944 S**

**Modell 88 - 944 , 944 Turbo , 944 S**

**Modell 87 - 944 , 944 Turbo , 944 S**

\* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

Anschlussbelegung Hubdachscharter					
Anschlussbezeichnung	Kabel-Farbe	Kabelquerschnitt	Verbindung zu	Anschlussbezeichnung	Kabel-Farbe
1	blau/grün*	0,5 qmm	Hubdachrelais G21	1 (2)	blau/grün
2	blau/schwarz*	0,5 qmm	Hubdachrelais G21	8 (3)	blau/schwarz
3	grün/rot*	0,5 qmm	Mikroschalter 1	2	grün/rot
4	gelb*	0,5 qmm	Mikroschalter Dachausschnitt	1	-
	grau/grün*	0,5 qmm	Mikroschalter 2	1	grau/grün
5	grau/schwarz*	0,5 qmm	Mikroschalter 2	4	grau/schwarz
	grau/schwarz*	0,5 qmm	Hubdachrelais G21	9 (4)	grau/schwarz
6	schwarz*	0,5 qmm	Mikroschalter 1	4	schwarz

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.  
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen  
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.  
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**