


Anschlussbelegung Porsche 944



Modell 91 - 944 S2

Modell 90 - 944 Turbo , 944 S2 , 944 Turbo Cabrio

Modell 89 - 944 , 944 Turbo , 944 S

Modell 88 - 944 , 944 Turbo , 944 S

Modell 87 - 944 , 944 Turbo , 944 S

* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

Anschlussbelegung am Lichtschalter

Anschlussbezeichnung	Kabel-Farbe	Kabelquerschnitt	Verbindung zu	Anschlussbezeichnung	Kabel-Farbe
X	schwarz/gelb	2,0 qmm	Klemme X Sicherung Nr.29	Klemme X -	- schwarz/violett
56	weiß/schwarz*	2,0 qmm	Blink-Abblendlichtschalter	56	weiß/schwarz
56K	gelb/blau*	1,0 qmm	Sicherung Nr.37	-	-
31	braun	0,5 qmm	Masse	-	-
30	rot	1,5 qmm	Klemme 30	Klemme 30	-
30b	rot/grün*	1,0 qmm	Sicherung Nr.16	-	-
57	grau/grün	0,5 qmm	Kombiinstrument (Stecker A) Brückenadapter	11 3	grau/grün -
58L	grau/schwarz	1,0 qmm	Blink-Abblendlichtschalter Sicherung Nr.40	PL -	blau/weiß -
58R	grau/rot	1,0 qmm	Blink-Abblendlichtschalter Sicherung Nr.41	PR -	blau/schwarz -
58	grau/blau* grau*	0,5 qmm 0,5 qmm	Sicherung Nr.38 Uhr	- 2(58)	- -

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**