


Anschlussbelegung Porsche 944



Modell 84 - 944

* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

| Anschlussbelegung am Zündschloss | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Anschluss-bezeichnung | Kabel-Farbe | Kabelquer-schnitt | Verbindung zu | Anschluss-bezeichnung | Kabel-Farbe |
| 30 | rot | 4,0 qmm | Klemme 30 | Klemme 30 | - |
| P | grau | 1,0 qmm | Schalter Parkleuchten | P1 | grau |
| X | schwarz/gelb | 2,5 qmm | Klemme X | - | - |
| 15 | schwarz | 1,5 qmm | Klemme 15 | Klemme 15 | - |
| | schwarz | 0,5 qmm | Relais Heckscheibenheizung Kombiinstrument | 15 7 | schwarz/rot schwarz |
| 50 | rot/schwarz | 4,0 qmm | Anlasser | 50 | rot/schwarz |
| Su | rot/schwarz | 0,5 qmm | Relais Radio | 85 | rot/weiß |

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**