


Anschlussbelegung Porsche 944



Modell 91 - 944 S2

* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

Anschlussbelegung am Zündschloss

Anschluss-bezeichnung	Kabel-Farbe	Kabelquer-schnitt	Verbindung zu	Anschluss-bezeichnung	Kabel-Farbe
30	rot	4,0 qmm	Klemme 30	Klemme 30	-
P	grau*	1,0 qmm	Blink- Abblendlichtschalter	P1	grau
X	schwarz/gelb	2,5 qmm	Klemme X	-	-
15	schwarz	2,5 qmm	Zündspule	15	schwarz
			Relais G13	86	-
			Zündendstufe	4	schwarz
			Kombi-Instrument (Stecker C)	3	schwarz/weiß
			Relais G2	86	-
			Warnlichtschalter	15	schwarz/rot
50	rot/schwarz	4,0 qmm	Anlasser	50	rot/schwarz
R	rot/schwarz*	2,5 qmm	Sicherung Nr.36	-	-

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.
 Es wird keine Haftung für evtl.auftretende Schäden oder Unfälle übernommen
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**