

Anschlussbelegung Porsche 944



Modell 91 - 944 S2

* = direkte Verbindung (teilweise über Stecker o.ä.)

alle anderen haben Abzweigungen oder gehen in Verbindungsstellen, usw.

Anschlussbelegung an der Zündspule

| Anschluss-bezeichnung | Kabel-Farbe | Kabelquer-schnitt | Verbindung zu | Anschluss-bezeichnung | Kabel-Farbe |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | grün* | 2,5 qmm | Zündendstufe | 1 | grün |
| 15 | schwarz | 2,5 qmm | Zündschloss | 15 | schwarz |
| | | | Relais G13 | 86 | - |
| | | | Zündendstufe | 4 | schwarz |
| | | | Kombi-Instrument (Stecker C) | 3 | schwarz/weiß |
| | | | Relais G2 | 86 | - |
| | | | Warnlichtschalter | 15 | schwarz/rot |
| 4 | -* | Zündkabel | Zündverteiler | - | Zündkabel |

Es wird keine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen.
 Es wird keine Haftung für evtl. auftretende Schäden oder Unfälle übernommen
 Alle Reparaturen, Messungen, Umbauten, usw. habt Ihr selbst zu verantworten.
 Es handelt sich hierbei um **keine** offiziellen Listen, Tabellen, o.ä. der **Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**